

SD3403双层板接线手册v6.0

接口定义：

默认出厂配置：

IP: 192.168.1.168

PW: 123456

Rtsp://192.168.1.168/stream_0

功能接口：

- | | |
|-------------|----------------|
| 1.Audio In | 5. GND |
| 2.Audio Out | 6. CVBS Output |
| 3. GND | 7. RS485_A |
| 4.Reset | 8. RS485_B |

调试接口：

- 3.3V
- UART0_TXD
- UART0_RXD
- GND
- UART2_TXD
- UART2_RXD

USB 接口：

- DC5V OUT
- USB_DM
- USB_DP
- GND
- USB3_RXM
- USB3_RXP
- GND
- USB3_TXM
- USB3_TXP
- GND

SD I/O 接口：

SDIO 扩展

电源网络接口：

- DC12V
- GND
- ETH_P1/MX0+
- ETH_P2/MX0-
- ETH_P3/MX1+
- ETH_P6/MX1-
- ETH_P4/MX2+
- ETH_P5/MX2-
- ETH_P7/MX3+
- ETH_P8/MX3-
- Link Lamp
- ACT Lamp

SENSOR 接口：

Sensor 2 接口

IR-CUT 接口：

- IR-CUT 1
- IR-CUT 2

红外光板接口：

- 光板控制信号输入
- GND
- 恒流 IC PWM

自动IRIS镜头接口：

- Driver-
- Driver+
- Damp+
- Damp-

